

# FICHA TECNICA

## Generador Honda



Generador monofásico de potencia máxima salida de 220V en corriente alterna, de muy bajo consumo de combustible, sistema de arranque eléctrico y/o arranque retráctil, bajo nivel de ruido. Equipado con alerta de aceite, deteniendo el equipo en caso de falta de aceite. Ideal para el uso domiciliario y profesional.

## Especificaciones Técnicas

Modelo	EZ3000CX	EZ6500CX	
Voltaje C.A (V)	220	220	
Potencia	Maxima (KVA)	6,5	
	Nominal (KVA)	5,5	
Uso Continuo (h)	7,3	5,8	
Ind. De Nivel Comb.	SI	SI	
Alerta de aceite	SI	SI	
Voltmetro	SI	SI	
Interruptor	C.A	SI	
	C.C	NO	
Tipo	GP200	GX390	
	Potencia (hp)	5,5 A 3600 RPM	11,7 A 3600 RPM
Motor	Arranque	MANUAL	DUAL (MANUAL/ELÉCTRICO)
	Tanque Comb. (L)	11,5	15,5
	Tanque Aceite (L)	0,6	1,1
Dimensiones	Largo (mm)	660	685
	Ancho (mm)	560	535
	Alto (mm)	430	540
Peso (kg)	44	80	
Origen		Chino	

# INDHOR